

FICHA TÉCNICA

Gerador HONDA mod. EGR6000 monofasico



TECNOLOGIA DE SAÍDA: CONDENSADOR/INDUÇÃO

Os geradores de condensador estão entre os mais comuns na indústria. A simplicidade desta tecnologia torna este tipo de geradores muito fiáveis para aplicações onde a estabilidade da frequência e da voltagem não é um factor determinante - este tipo de gerador depende da rotação do motor e alterações na carga provocam quedas ou picos de voltagem.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

TECNOLOGIAS INOVADORAS PRESENTES: GERADORES DE ALTA RESISTÊNCIA -
CONDESADOR/INDUÇÃO MODELO EGR 6000

-ALERTA DE ÓLEO

-SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO MELHORADO

Características gerais:

kVA max.	6
kVA cont.	5,4
Amp. Cont. @ 1~230V	23A
Dimensões C x L X A	83 x 51 x 56cm
Peso incl. óleo, excl. gasolina	75kg

Motor:

Marca/Tipo	Honda GX390 VXB9
HP	11
KW	8,2
rpm	3000
Tipo de arranque	Manual
EU norma de emissões	EURO 2
Cilindrada	389cc
Consumo @75% carga	2,4 Litro/Hora
Capacidade do depósito de combustível	6,1 Litros
Autonomia @75% carga	2,5 Horas
Nível de ruído	72 dB(A) @7m
Lwa	97

Alternador:

Marca/Tipo	Sincro EK2MCT sem escovas
Voltagem nominal	1~230V
Frequência	50Hz
Grau de protecção	IP23

IMP 237 2022.01.01

