

FICHA TÉCNICA

GERADOR HONDA EM 5500 CX S



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Gerador HONDA EM 5500 CX S

CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia de Saída – i-AVR

Tipo – Monofásico

Saída Máxima Monofásica (W) – 5.500

Saída Constante Monofásica (W) – 5.000

Voltagem (V) – 230

Frequência (HZ) – 50

Intensidade Nominal (A) – 21.7

Corrente Contínua – N/A

Motor Honda – i-GX390

Tipo de Motor - 4 Tempos OHV

Cilindrada (CM3) – 389

Diâmetro X Curso (MM) – 88 x 64

Regime de Rotações do Motor (RPM) - 3.000

Sistema de Arrefecimento – Ar

Sistema de Ignição – Transistor

Capacidade de Óleo do Motor (L) – 1.1

Capacidade do Depósito de Combustível (L) – 23.5

FICHA TÉCNICA

Gerador HONDA EM 5500 CX S

Autonomia Mínima – 8H00

Sistema de Arranque -Manual /Elétrico

Comprimento x Largura x Altura (MM) – 1047 x 706 x 719

Peso a seco (Kg) – 108.8

Nível de Pressão Sonora DB(A) – 77

Nível garantido de potência sonora DB(A) – 96